



OpenScape Business V2

Cómo configurar el SIP Trunk en OpenScape Business para **VozTelecom**





Índice

Datos de configuración	3
Asistente de configuración	4
Telefonía Internet	4
Configuración del proveedor de telefonía por Internet	6
Ajuste del ancho de banda	g
Números especiales	g
Configuración de Ruta	11
Configuración de ruta	11
Asignación de DDI	12
Troubleshooting/Mantenimiento	13
Estado del ITSP	13
Visor de sucesos dentro de Centro de Servicios	13





Datos de configuración

Nombre	Ejemplo
Num de teléfono	91159xxxx, 93159xxxx
Dígitos de DDI	Asignados en DUWA
Domino SIP	voztele.com
Usuario SIP	34000xxxxx
Contraseña SIP	si
Clip no Screening:	No
Num de Canales VoIP	2





Asistente de configuración

Telefonía Internet


Ir a Telefonía Central > Telefonía Internet



Se abre la página de Resumen con la información del número de teléfono del sistema. La configuración más flexible es poner solo el prefijo del país solamente.








Clic [OK & Continuar]

Configuración y activación de proveedor para telefonía internet > Desmarcar "Sin telefonía a través de internet", seleccionar en Vista especifica del país = España



Activar el proveedor y clic en [Editar]


Open Scape Business V2 – How To: Configure SIP Trunk for VozTelecom





Configuración del proveedor de telefonía por Internet

En esta ventana se configura los datos específicos el cliente.



Clic en [Añadir].

Los datos suministrados por VozTelecom se rellenan aquí

Extensión de telefonía DSL: Usuario SIP suministrado por VozTelecom

Nombre de autorización: Usuario SIP suministrado por VozTelecom

Clave: Contraseña suministrado por VozTelecom

Repetir Clave: Contraseña suministrado por VozTelecom

Numero predeterminado: Numero de cabecera, se usara como numero saliente para las


extensiones que no tengan DDI asociado.







Clic en [OK&Continuar].




Clic en [OK&Continuar].

Open Scape Business V2 – How To: Configure SIP Trunk for VozTelecom








Clic en [OK&Continuar].

En la siguiente pantalla se ve el estado del ITSP.








Ajuste del ancho de banda

En la siguiente pantalla se define el número de llamadas simultáneas. El cálculo del número de enlaces se hace dependiendo del ancho de banda, por cada 128K se creara un enlace




Clic en [OK&Continuar].


Números especiales

En esta pantalla es posible enrutar números especiales, Cuando un número especial no este soportado por el ITSP, aquí se puede cambiar su enrutamiento.










Después de esta pantalla de estado, saldrán 2 pantallas más, ocupación de línea urbana y Códigos para la ocupación de línea urbana selectiva.





Configuración de Ruta

Configuración de ruta








Asignación de DDI

En Configuración > Terminales / Extensiones > Terminales IP (o el que aplique)








Troubleshooting/Mantenimiento

Estado del ITSP

Visor de sucesos dentro de Centro de Servicios.







Más información en:

http://www.voztele.com/

http://www.itancia.com/es/contacto/