



OpenScape Business V3

Konfiguration Outbox AG

OpenScape Business V3 Mainboard Family
OpenScape Business S

Über dieses Dokument

Diese Anleitung beschreibt exemplarisch die Einrichtung des Profils **Outbox AG** als ITSP-Anschluss an der OpenScape Business.

Das Datenblatt zur SIP-Anbindung über die Whitebox befindet sich im **Outbox AG** FAQ Bereich für Reseller: <https://faq.outbox.de/reseller/whitebox/datenblatt-zur-sip-anbindung-ueber-die-whitebox/>.

Hinweis: Die Basis für dieses Dokument ist die zum gegenwärtigen Zeitpunkt aktuelle OpenScape Business V3R4.2. Da die OpenScape Business ständig weiterentwickelt wird, können sich künftig Eingabemasken und Oberflächen als auch die Anforderungen ändern. Die hier beschriebenen Einstellungen und Eingaben gelten dann sinngemäß.

System	OpenScape Business
Released with Version	V3R4.2
Outbox AG	Features & Capabilities
Account (DID/Client)	DID
Multisite	no
CLIP / CLIR	yes
CLIP no Screening	yes
COLP	no
Call Forwarding (302)	yes
DTMF (RFC2833/4733)	yes
Codecs G.722/G.711/G.729	yes / yes / no
T.38 Fax	yes
Secure trunk	no

Anmerkungen:

- Die Verwendung von Multisite ist für die OpenScape Business nicht freigegeben.
- Rerouting - Call Forwarding (302) - kann kostenpflichtig gebucht.
- Die Verwendung des Codecs G.722 ist mit der Priorität 1 an den Endgeräten freizugeben (first line codec). Die Nutzung von G.722 ist abhängig von den Eigenschaften der Gegenstelle (Endgerät, IPAnlagen-Anschluss, ...).

Inhaltsverzeichnis

Information	4
Konfigurationsdaten.....	4
Einrichtung Wizard	5
Internet Telefonie.....	5
Bandbreite	10
Sonderrufnummern.....	11
Konfiguration der Durchwahlnummern	13
Zusätzliche Konfiguration	14
Lizenzen	14
Erforderliche Konfiguration im Experten-Modus.....	15
Codec-Parameter	15
Anhang	16
Profil erzeugen	16
Erweiterte SIP Provider Daten.....	18

Table of History

Datum	Version	Änderungen
24.10.2025	1.0	Freigabe Outbox AG mit OpenScape Business V3R4.2

Information

Das Profil **Outbox AG** wird erstmalig für folgende OpenScape Business V3R4.2 Varianten freigegeben

- OpenScale Business V3 Mainboard Family
- OpenScale Business S

Konfigurationsdaten

Die Konfigurationsdaten, die zum Einrichten des SIP-Trunks erforderlich sind, befinden Sie im Whitebox Portal der **Outbox AG** unter *SIP-Account*.

Endkunde: *	03000 123456789 (KdNr. 12345)
Standort: *	Hauptadresse
SIP-Account: *	4932222111111
SIP-Realm/Registrar: *	10176...reg.siplogin.
Kurzbeschreibung: *	03000 123456789
Rufnummer: *	Übermitteln
SIP-Trunk: *	Nein
Clip: *	frei wählbar
Standard-Clip: *	+49 2236 3951111
Fax2Mail Zieladresse: *	
Mehrfache parallele Registrierungen verhindern: *	Nein
Tarifmodell: *	03.12.2024
Taktung erstes Intervall: *	30
Taktung folgende Intervalle: *	10
Reseller Kostenstelle: *	
Endkunden Kostenstelle: *	
Tarif-Ansage: *	Nein
Leistungsmerkmalgruppe: *	Alles
Leitungen: *	4
Default-IP-Filter nutzen: *	Nein
IP-Filter: *	
Liste der verfügbaren Profile: *	Default Profile (Standard)
Passwort: *	
Aktiv: *	Ja

Speichern

Einrichtung Wizard

Internet Telefonie

Öffnen Sie „Zentrale Telefonie – Internet Telefonie“




Bild 1

Auf der ersten Seite werden die “Standortdaten” eingegeben. Die flexibelste Art der Konfiguration erreichen Sie mit der Eingabe der Ländervorwahl (ohne Präfix oder “+”).




Bild 2

Klicken Sie [OK & Weiter]

Provider-Konfiguration und -Aktivierung für Internet-Telefonie

- Keine Telefonie über Internet: -> deaktivieren
- Länderspezifische Ansicht: **Deutschland** und **Outbox AG** auswählen.



Solange das Profil **Outbox AG** noch nicht verfügbar ist, erstellen Sie bitte zunächst ein privates Profil **Outbox_2** gemäß Anhang.

Einrichtung - Wizards - Zentrale Telephonie - Internet-Telefonie

Provider-Konfiguration und -Aktivierung für Internet-Telefonie

Keine Telefonie über Internet: ☐

Länderspezifische Ansicht:

Hinweis: Im Expertenmodus durchgeführte Änderungen müssen nach Durchlaufen des Wizards überprüft/wiederholt werden.

	Provider aktivieren	Internet-Telefonie Service Provider
Hinzufügen		Anderer Provider
Bearbeiten	☐	...
Bearbeiten	☐	...
Bearbeiten	☐	...
Bearbeiten	☒	Outbox AG
Bearbeiten	☐	...
Bearbeiten	☐	...
Bearbeiten	☐	...
Bearbeiten	☐	...

Hilfe Abbrechen Zurück OK & Weiter Status anzeigen

Bild 3

Provider aktivieren und auf [Bearbeiten] klicken.

Auf der nächsten Seite werden die Serverdaten angezeigt. Diese Daten sind zum Teil vorgelegt. Konfigurieren Sie den Basis Zugang unter Verwendung der von der **Outbox AG** bereitgestellten Serverdaten:

- **Gateway Domain Name:** 10176 .reg.siplogin.de
- **Provider Registrar:** 10176 .reg.siplogin.de
- **Provider Proxy:** 10176 .reg.siplogin.de

Anrufumleitung mittels Rerouting:

- „Rerouting aktiv“ deaktiviert (default) -> bei einer Anrufumleitung wird eine zweite Verbindung aufgebaut und die Kontrolle des Anrufs verbleibt in der OpenScape Business.
- „Rerouting aktiv“ aktiviert -> bei einer Anrufumleitung wird Rerouting im Amt (SIP 302) ausgeführt und die Kontrolle des Anrufs verbleibt im Amt.

Internet-Telefonie Service Provider

Provider-Name: Outbox AG

Provider aktivieren: ☒

Sicherer Trunk: ☐

Gateway Domain Name: 10176 .reg.siplogin.de

Transportprotokoll: udp

Provider-Registar

Registrar verwenden: ☒

IP Adresse/Host-Name: 10176 .reg.siplogin.de

Port: 0

Reregistration-interval am Provider (s): 600

Provider-Proxy

IP Adresse/Host-Name: 10176 .reg.siplogin.de

Port: 0

Provider-Outbound-Proxy

Provider Outbound-Proxy verwenden: ☐

IP Adresse/Host-Name: 0.0.0.0

Port: 0

Provider-Inbound-Proxy

Provider Inbound-Proxy verwenden: ☐

IP Adresse/Host-Name: 0.0.0.0

Port: 0

Provider-STUN

STUN verwenden: ☒

IP Adresse/Host-Name: stun.siplogin.de

Port: 3478

Provider-Leistungsmerkmale

Rerouting aktiv: ☐

Hilfe Abbrechen Zurück OK & Weiter Daten löschen

Bild 4

Klicken Sie auf [OK und Weiter].

Im folgenden Dialog werden die Zugangsdaten eingegeben.

Internet-Telefonie-Teilnehmer für Outbox AG	
	Name des Internet-Telefonie-Teilnehmers
Hinzufügen	Neuer Internet-Telefonie-Teilnehmer

Hilfe Abbrechen Zurück OK & Weiter

Bild 5

Klicken Sie nun auf [Hinzufügen].

Auf dieser Seite werden die von der **Outbox AG** übermittelten Daten eingegeben.

Internet Telefonie Teilnehmer: SIP-Account

Autorisierungsname: SIP-Account

Kennwort: Passwort

Standard-Rufnummer: Geben Sie hier eine der Rufnummern im E.164 Format ein, die Sie von Ihrem Netzanbieter erhalten haben. Diese Nummer wird bei abgehenden Anrufen verwendet, wenn für den jeweiligen Anruf keine andere Rufnummer verfügbar ist. Hier wird in der Regel die Rufnummer der Abfragestelle eingetragen.

Internet-Telefonie-Teilnehmer / Registrierungsnummer: 493222211

Autorisierungsname / Telefonie-Benutzername: 493222211

Kennwort / Telefonie-Passwort: *****

Kennwort / Telefonie-Passwort wiederholen: *****

Rufnummernzuordnung

Öffentliche Rufnummer (DuWa)

Mehrere ITSP-Richtungen: ☐

Standard-Rufnummer: +492236395

Standard-Rufnummer
ITSP als primärer Amtszugang
Geben Sie hier eine der Rufnummern ein, die Sie von Ihrem Netzanbieter erhalten haben. Diese Nummer wird bei abgehenden Anrufen als Anrufernummer verwendet, wenn für den jeweiligen Anruf keine andere Rufnummer verfügbar ist.
Alle von Ihrem Netzanbieter bereitgestellten Rufnummern sollten bei der Leitungs- und Telefonkonfiguration (DuWa-Feld) unter primärer Amtszugang eingetragen werden.

Hilfe Abbrechen Zurück OK & Weiter Daten löschen

Bild 6

Daten eingeben und danach [OK & Weiter] klicken.

Einrichtung - Wizards - Zentrale Telephonie - Internet-Telefonie

Internet-Telefonie-Teilnehmer für Outbox AG

	Name des Internet-Telefonie-Teilnehmers
Bearbeiten	493222211

Hilfe Abbrechen Zurück OK & Weiter

Bild 7

Klicken Sie [OK & Weiter]

Einrichtung - Wizards - Zentrale Telephonie - Internet-Telefonie

Rufnummernzuordnung für Outbox AG

Name des Internet-Telefonie-Teilnehmers	Internet-Telefonie-Rufnummer	Durchwahl	Als gehende Anlagenrufnummer verwenden
---	------------------------------	-----------	--

Vor Abschluss der Konfiguration bitte sicherstellen, dass die entsprechenden Teilnehmer-Durchwahlen an den jeweiligen Teilnehmerendgeräten eingerichtet sind (Endgeräte/Teilnehmer-Konfiguration)

Hilfe Abbrechen Zurück OK & Weiter

Bild 8

Klicken Sie [OK & Weiter]

Sie gelangen jetzt wieder auf die Seite in Bild 3.

Einrichtung - Wizards - Zentrale Telephonie - Internet-Telefonie

Provider-Konfiguration und -Aktivierung für Internet-Telefonie

Keine Telefonie über Internet: ☐

Länderspezifische Ansicht: Deutschland

Hinweis: Im Expertenmodus durchgeführte Änderungen müssen nach Durchlaufen des Wizards überprüft/wiederholt werden.

	Provider aktivieren	Internet-Telefonie Service Provider
Hinzufügen		Anderer Provider
Bearbeiten	☐	493222211
Bearbeiten	☐	493222211
Bearbeiten	☐	493222211
Bearbeiten	☒	Outbox AG
Bearbeiten	☐	493222211
Bearbeiten	☐	493222211
Bearbeiten	☐	493222211
Bearbeiten	☐	493222211

Hilfe Abbrechen Zurück OK & Weiter Status anzeigen

Bild 9

Klicken Sie [OK & Weiter]

Bandbreite

Im nächsten Schritt wird die Anzahl der gleichzeitigen Gespräche zum Provider festgelegt. Basierend auf der in der Internet-Konfiguration eingegebenen Bandbreite wird vom System ein Maximalwert vorgeschlagen.

Der Wert ist ggf. an die von der **Outbox AG** vorgegebene Gesprächsanzahl anzupassen.

Einrichtung - Wizards - Zentrale Telefonie - Internet-Telefonie

Einstellungen für Internet-Telefonie

Simultane Internet-Telefongespräche

Verfügbare ITSP-Leitungen: 166

Bitte geben Sie in dem Eingabefeld 'Upstream bis zu (Kbit/s)' die von Ihrem Provider mitgeteilte Upstream Ihrer DSL-Verbindung ein.
Sie haben den Wert **Upstream bis zu (Kbit/s) = 2048** eingegeben.

Mit diesem Upstream können Sie maximal **16** Gleichzeitige Internet-Telefongespräche. Wenn sich die Verbindungsqualität aufgrund hoher Netzlast verschlechtert, müssen Sie die Anzahl der gleichzeitigen Anrufe reduzieren.

Die Anzahl gleichzeitiger Internet-Telefongespräche hängt auch von der Lizenzierung ab.

Upstream bis zu (Kbit/s):

Anzahl simultaner Internet-Telefongespräche:

Leitungszuweisung

Internet-Telefonie Service Provider	Konfigurierte Leitungen	Zugewiesene Leitungen
Outbox AG	0	4

Hilfe Abbrechen Zurück OK & Weiter

Bild 10

Klicken Sie [OK & Weiter]

Nun werden die entsprechenden Konfigurationsdaten im System erzeugt und eingetragen, bitte warten Sie bis der Fortschrittsbalken 100% erreicht.

Sonderrufnummern

Im nächsten Schritt wird das Routing für Sonderrufnummern festgelegt. Wenn Sonderrufnummern nicht über die ITSP-Richtung geroutet werden sollen, ist das entsprechend zu ändern.

The screenshot shows a window titled 'Einrichtung - Wizards - Zentrale Telephonie - Internet-Telefonie' with a sub-header 'Sonderrufnummern'. A warning message states: 'Hinweis: Bitte stellen Sie unbedingt sicher, dass alle konfigurierten Sonderrufnummern von dem ausgewählten Provider unterstützt werden.' Below this is a table with three columns: 'Sonderrufnummer', 'Gewählte Ziffern', and 'Wählen über Provider'. The table contains 8 rows of data. At the bottom are buttons for 'Hilfe', 'Abbrechen', 'Zurück', and 'OK & Weiter'.

Sonderrufnummer	Gewählte Ziffern	Wählen über Provider
1	0C112	Outbox AG ▼
2	0C110	Outbox AG ▼
3	0C0137Z	Outbox AG ▼
4	0C0138Z	Outbox AG ▼
5	0C0900Z	Outbox AG ▼
6	0C118Z	Outbox AG ▼
7	0C116Z	Outbox AG ▼
8	0C115	Outbox AG ▼

Bild 11

Klicken Sie [OK & Weiter]

Anschließend wird die Statusseite angezeigt:

The screenshot shows a window titled 'Einrichtung - Wizards - Zentrale Telephonie - Internet-Telefonie' with a sub-header 'Status der Internet-Telefonie Service Provider (ITSP)'. It displays a table with columns for 'Provider' and 'Teilnehmer'. The 'Provider' column shows 'Outbox AG' with a green status indicator and a 'Neustart' button. The 'Teilnehmer' column shows '493222211' with a status of 'registriert' and a 'Diagnose' button. At the bottom are buttons for 'Hilfe', 'Abbrechen', 'Zurück', and 'Weiter'.

Provider	Teilnehmer
Outbox AG	493222211

Bild 12

- Wurde der SIP-Trunk erfolgreich registriert, ist das Ampelfeld grün und Sie können zum nächsten Schritt übergehen. Die Schaltfläche „Diagnose“ öffnet ein neues Fenster mit einer Liste der konfigurierten Daten.
- Ist das Ampelfeld orange: mit der Schaltfläche „Diagnose“ wird ein neues Fenster geöffnet. In diesem Fenster erhalten Sie Hinweise zu möglichen Problemen sowie eine Liste der konfigurierten Daten zur Kontrolle.

The screenshot shows a small dialog box titled 'Show Users data Details @ Box: 0, Slot: 0'. The dialog box is empty, indicating that no data is currently available.

Bei dieser Darstellung sind noch keine Daten verfügbar, da die Verbindung zum STUN-Server noch nicht hergestellt ist. Sie können die weitere Einrichtung im Wizard wie gewohnt fortsetzen und anschließend die Registrierung im Service-Center → Diagnose → Status → ITSP Status erneut überprüfen. Alternativ klicken Sie [Neustart].

Klicken Sie anschließend [Weiter].

Auf der folgenden Seite wird die Richtung für die Standardamtsbelegung festgelegt und die Ortsnetzkennzahl abgefragt (notwendig für die Wahl im eigenen Ortsnetz). Die Ortsnetzkennzahl ist ohne Präfix (0) einzugeben.

Bild 13

Klicken Sie [OK & Weiter]

Bild 14

Klicken Sie [OK & Weiter] und

Bild 15

anschließend [Beenden].

Konfiguration der Durchwahlnummern

Im Durchwahlbereich muss die DuWa eingegeben werden (restlicher Teil ohne Landesvorwahl und falls vorkonfiguriert ohne Ortsvorwahl und ohne Anlagenrufnummer).

Einrichtung - Wizards - Grundinstallation - Basisinstallation

1 Systemüberblick 2 Zentrale Teilnehmer-Funktionen 3 ISDN Konfiguration 4 Konfiguration des Internetzugangs 5 Provider-Konfiguration und -Aktivierung für Internet-Telefonie 6 Teilnehmer auswählen - LAN-Telefone 7 Eingerichtete Teilnehmer 8 Automatische Konfiguration der Applikations-Suite 9 MeetMe-Konferenz-Einstellungen ändern 10 E-Mail-Weiterleitung ändern

☒ Durchwahl bei Eingabe der Rufnummer übernehmen

Box	Slot	Rufnr	Vorname	Nachname	Anzeige	DuWa	Typ	Fax Rufnr	F
1	0	260	-	-	-	2236395 0	System Client	-	-
1	0	264	-	-	-	2236395 4	System Client	-	-
1	0	265	-	-	-	2236395 5	System Client	-	-
-	-	-	-	-	-	-	Frei	-	-

Seite 1 von 39

Einträge pro Seite 10 25 50 100

Hilfe Abbrechen Zurück OK & Weiter Daten speichern

Bild 16

Zusätzliche Konfiguration

Lizenzen

Weisen Sie den Amtsleitungen entsprechende Lizenzen zu:

HomeAdministratorenEinrichtungExperten-ModusDatensicherungLizenzverwaltungService-Center

Lizenzverwaltung

Lizenzinformationen

▼ Zusätzliche Produkte

OpenScape Personal Edition

▼ Lokale Benutzerlizenzen

Übersicht

IP-Teilnehmer

TDM-Teilnehmer

Mobility-Teilnehmer

Deskshare User

Amtsleitungen

System-Lizenzen

▼ Lizenzprofile

Profile erstellen

Profile zuweisen

Registrierung

Amtsleitungen

Der Zugang zum Amt über PRI(S2m/T1)-Leitungen oder Internet-Telefonie wird in Form von Amtsleitungslizenzen lizenziert.
Verfügbare Lizenzen für SIP- und PRI(S2m/T1)-Amtsleitungen: 8

SIP trunks

Die konfigurierte Anzahl gleichzeitiger Internetanrufe für jeden Internet-Telefonie Service Provider ist: 4
Anzahl der Lizenzen für gleichzeitige Internet-Anrufe in diesem Knoten: 4
Bedarf an Lizenzen für gleichzeitige Internet-Anrufe in diesem Knoten: 4 ▼

PRI (S2M/T1)

Slot-Typ	Port	Leistungsmerkmal	Anforderungen	benutzte Lizenzen

AbbrechenÜbernehmen

Bild 17

Erforderliche Konfiguration im Experten-Modus

Codec-Parameter

Öffnen Sie Experten-Modus → Telefonie → Sprachgateway → Codec-Parameter

Um die Kompatibilität mit dem Profil **Outbox AG** sicherzustellen, müssen folgende Einstellungen angepasst werden:

1. RFC 2833 Payload type muss auf 101 geändert werden.

Experten-Modus - Telefonie

Codec-Parameter

Codec-Parameter ändern

Codec	Priorität	Sprechpausen-erkennung (VAD)	Rahmengröße
G.711 A-law	Priorität 1	VAD: ☐	20 ms
G.711 µ-law	Priorität 2	VAD: ☐	20 ms
G.729A	Priorität 3	VAD: ☐	20 ms
G.729AB	Priorität 4	VAD: ☒	20 ms

Erweiterte DSP-Kanäle

Nur G.711 verwenden ☐

T.38-Fax

T.38-Fax: ☒

FillBitRemoval verwenden: ☒

Max. UDP-Datagramm-Größe für T.38-Fax (Byte): 1472

Verwendete Fehlerkorrektur für T.38-Fax (UDP): t38UDPRedundancy

T.30 Fax

ECM aktivieren: ☒

Sonstiges

ClearChannel: ☒ Rahmengröße: 20 ms

RFC2833

Übertragung von Fax/Modem Tönen nach RFC2833: ☐

Übertragung von DTMF Tönen nach RFC2833: ☒

Payload Type für RFC2833: 101

Redundante Übertragung der RFC2833 Töne nach RFC2198: ☐

Übernehmen Rückgängig Hilfe

Nach Änderung der T.38-Fax Funktionalität (optional) ist ein **Systemrestart erforderlich**.

Anhang

Profil erzeugen

Solange das Profil **Outbox AG** noch nicht verfügbar ist, erstellen Sie bitte zunächst wie folgt ein privates Profil mit dem Namen **Outbox_2**.

Dazu öffnen Sie den Wizard für „Zentrale Telefonie – Internet Telefonie“ wie in **Bild 1** und **Bild 2** beschrieben und wechseln zu:

Provider-Konfiguration und -Aktivierung für Internet-Telefonie

Keine Telefonie über Internet: → deaktivieren

Länderspezifische Ansicht: **Deutschland** und **Anderer Provider** hinzufügen.

	Provider aktivieren	Internet-Telefonie Service Provider
Hinzufügen		Anderer Provider
Bearbeiten	☐	
Bearbeiten	☐	
Bearbeiten	☐	
Bearbeiten	☐	
Bearbeiten	☐	

Klicken Sie auf [Hinzufügen].

Verwenden Sie das **Standard-Template** und konfigurieren Sie den Basis Zugang unter Verwendung der von der **Outbox AG** bereitgestellten Serverdaten.

- **Provider-Name:** Outbox_2
- **Gateway Domain Name:** 10176[redacted].reg.siplogin.de
- **Provider Registrar:** 10176[redacted].reg.siplogin.de **Port:** 0
- **Reregistration-Interval:** 600 s
- **Provider Proxy:** 10176[redacted].reg.siplogin.de **Port:** 0
- **Povider-STUN:** stun.siplogin.de

wie folgt (vgl. [Bild 4](#)):

Einrichtung - Wizards - Zentrale Telephonie - Internet-Telefonie

Internet-Telefonie Service Provider

Template verwenden: Standard

Provider-Name: Outbox_2

Provider aktivieren: ☒

Sicherer Trunk: ☐

Gateway Domain Name: 10176[redacted].reg.siplogin.de

Transportprotokoll: udp

Provider-Registrar

Registrar verwenden: ☒

IP Adresse/Host-Name: 10176[redacted].reg.siplogin.de

Port: 0

Reregistration-interval am Provider (s): 600

Provider-Proxy

IP Adresse/Host-Name: 10176[redacted].reg.siplogin.de

Port: 0

Provider-Outbound-Proxy

Provider Outbound-Proxy verwenden: ☐

IP Adresse/Host-Name: 0.0.0.0

Port: 0

Provider-Inbound-Proxy

Provider Inbound-Proxy verwenden: ☐

IP Adresse/Host-Name: 0.0.0.0

Port: 0

Provider-STUN

STUN verwenden: ☒

IP Adresse/Host-Name: stun.siplogin.de

Port: 3478

Hilfe Abbrechen Zurück OK & Weiter Daten löschen

Klicken Sie auf [OK und Weiter/Next].

Im folgenden Dialog werden die Zugangsdaten eingegeben, wie in den Anweisungen ab [Bild 5](#) beschrieben.

Erweiterte SIP Provider Daten

Um die Kompatibilität mit dem Profil **Outbox AG** sicherzustellen, **müssen** folgende Einstellungen im Experten-Modus → Sprachgateway → Internet-Telefonie Service Provider → **Outbox_2** für die erweiterten SIP-Provider Daten vorgenommen werden:

Internet-Telefonie Service Provider	
Internet-Telefonie Service Provider ändern	Internet-Telefonie Service Provider löschen
Internet-Telefonie-Teilnehmer hinzufügen	
Call number formatting	
Incoming call - Called party number:	To header user part ▼
Incoming call - Calling party number:	From header user part ▼
Incoming call - Type of number (calling):	automatic ▼
Incoming call - Type of number (called):	automatic ▼
Outgoing call - Type of number (calling):	automatic ▼
Outgoing call - Type of number (called):	automatic ▼
Mapping of provider number:	off ▼
CLIP no Screening support:	CLIP in From / DID number in PAI ▼
Call No. with international/national prefix:	no ▼
Called number in E164 format:	yes ▼
Route optimization:	allowed ▼
MEX supported:	no ▼
Contact URI contains:	call number ▼
TCP port used in Contact URI:	ephem. src-port ▼
Registration	
Register Contact contains IP-Address:	localIPAddr ▼
ContactUriWithProtocol:	☐
BNC Registration (SIPconnect):	normal registration ▼
ReRegistration interval after failure (sec):	120
ReRegistration mode:	continuous ▼
ReRegistration after call failure:	CallFailureIsNoRegFailure ▼

Internet-Telefonie Service Provider

Internet-Telefonie Service Provider ändern Internet-Telefonie Service Provider löschen Internet-Telefonie-Teilnehmer hinzufügen

Security

UDP mode: symmetric UDP ▼

Approved Peer selection: trust configured Servers only ▼

Miscellaneous

Direct Payload: ☐

Media Renegotiation Avoidance: ☒

Change direction attribute: keep attribute ▼

Silence Suppression attribute: supported ▼

Mediasec extension: not supported ▼

SDP Filter: Default ▼

Check Redirection: Not supported ▼

UseRouteURIAuthentication: ☒

Ignore 100 Rel: ☒

Support 100rel: ☒

UseViaRPort: ☒

UPDATE Supported: ☒

P-Early-Media header support: not supported ▼

Session Timer support: refresher Policy Remote ▼

Send automatic 183 response timer (sec): 0

UDP-Keep Alive: UdpKeepAliveON ▼

Keep Alive interval for OPTIONS (sec): 60

Reregistration on OPTIONS Failure: NoRegisterOnFailure ▼

Answer to OPTIONS: Full Answer ▼

Klicken Sie auf [Übernehmen] und starten Sie den ITSP erneut [ITSP neu starten].

Danach schließen Sie bitte das Fenster und durchlaufen erneut den ITSP Wizard für **Outbox_2** (Bild 3).