

# OpenScape Business V2

How to:  
Konfiguration Teledata

# Inhaltsverzeichnis

Einrichtung Wizard .....	3
Sonderrufnummern.....	7
Konfiguration der Durchwahlnummern .....	9
Bekannte Einschränkungen .....	9

## Table of History

Date	Version	Changes
2018-07-13	1.0	Version 1

# Einrichtung Wizard

## Internet Telefonie

Öffnen sie „Zentrale Telefonie – Internet Telefonie“


The screenshot shows the UNIFY OpenScape Business Assistant interface. The top navigation bar includes 'Startseite', 'Administratoren', 'Einrichtung', 'Experten-Modus', 'Datensicherung', 'Lizenzverwaltung', and 'Service-Center'. The left sidebar lists various wizards, with 'Zentrale Telefonie' selected and highlighted in green. The main content area displays the 'Zentrale Telefonie' configuration page, which includes several options for configuration, each with a 'Bearbeiten' button. The 'Internet-Telefonie' option is highlighted with a red box. Below this, there are input fields for 'Ländervorwahl', 'Ortsnetzkennzahl', and 'Anlagenrufnummer'.

Auf der ersten Seite werden die “Standortdaten” eingegeben

The screenshot shows the 'Zentrale Telefonie - Internet-Telefonie' configuration page. The top navigation bar includes 'Einrichtung - Wizards - Zentrale Telefonie - Internet-Telefonie'. The main content area displays the 'Anlagenrufnummer' section, which includes a 'Hinweis' and three input fields. The input fields are: 'Ländervorwahl: 00 49' (zwingend erforderlich), 'Ortsnetzkennzahl: 0 7541' (optional), and 'Anlagenrufnummer: 95xxx' (optional). The input fields are highlighted with a red box.


Klicken sie [OK & Weiter]

Keine Telefonie über Internet -> deaktivieren  
Länderrespezifische Ansicht: **Deutschland** und **Teledata** auswählen



Provider aktivieren und [Bearbeiten] klicken.

Auf der nächsten Seite sind keine Änderungen notwendig\_



Klicken sie [OK & Weiter]

## Zugangsdaten eintragen durch klicken auf [Hinzufügen]

Einrichtung - Wizards - Zentrale Telephonie - Internet-Telefonie

Internet-Telefonie-Teilnehmer für Teledata

Name des Internet-Telefonie-Teilnehmers  
Neuer Internet-Telefonie-Teilnehmer

Hinzufügen

Zugangsdaten und Standard-Rufnummer eintragen. Hierbei müssen alle Rufnummern mit Präfix (0049...) eingetragen werden

Internet-Telefonie-Teilnehmer für 1\_Teledata

Internet-Telefonie-Teilnehmer / Registrierungsnummer: 0049754195xxxx

Autorisierungsname / Telefonie-Benutzername: 0049754195xxxx

Kennwort / Telefonie-Passwort: ●●●●

Kennwort / Telefonie-Passwort wiederholen: ●●●●

Mehrere ITSP-Richtungen:

Standard-Rufnummer: 0049754195xxxx

Bei Verwendung mehrerer Registrierungsnummern muss „Mehrere ITSP-Richtungen“ aktiviert werden. Beispiele für die Konfiguration werden in einem eigenen Dokument im Unify-Wiki beschrieben.

[HowTo: Mehrfachregistrierung für Durchwahlanschlüsse](#)

[http://wiki.unify.com/index.php/Collaboration\\_with\\_VoIP\\_Providers#General\\_Configuration\\_guides](http://wiki.unify.com/index.php/Collaboration_with_VoIP_Providers#General_Configuration_guides)

[OK & Weiter] klicken

Einrichtung - Wizards - Zentrale Telephonie - Internet-Telefonie

Rufnummernzuordnung für Teledata

Name des Internet-Telefonie-Teilnehmers	Internet-Telefonie-Rufnummer	Durchwahl	Als gehende Anlagenrufnummer verwenden
<p>Vor Abschluss der Konfiguration bitte sicherstellen, dass die entsprechenden Teilnehmer-Durchwahlen an den jeweiligen Teilnehmerendgeräten eingerichtet sind (Endgeräte/Teilnehmer-Konfiguration)</p>			

Hilfe Abbrechen Zurück OK & Weiter

[OK & Weiter]

Vorhandene Upstream Bandbreite und Anzahl der Kanäle angeben.

Einrichtung - Wizards - Zentrale Telephonie - Internet-Telefonie

Einstellungen für Internet-Telefonie

**Simultane Internet-Telefongespräche**

Verfügbare ITSP-Leitungen: 204

Bitte geben Sie in dem Eingabefeld 'Upstream bis zu (Kbit/s)' die von Ihrem Provider mitgeteilte Upstream Ihrer DSL-Verbindung ein. Sie haben den Wert **Upstream bis zu (Kbit/s) = 6144** eingegeben.

Mit diesem Upstream können Sie maximal 48 Gleichzeitige Internet-Telefongespräche. Wenn sich die Verbindungsqualität aufgrund hoher Netzlast verschlechtert, müssen Sie die Anzahl der gleichzeitigen Anrufe reduzieren.

Die Anzahl gleichzeitiger Internet-Telefongespräche hängt auch von der Lizenzierung ab.

Upstream bis zu (Kbit/s):

Anzahl simultaner Internet-Telefongespräche:

**Leitungszuweisung**

Internet-Telefonie Service Provider	Konfigurierte Leitungen	Zugewiesene Leitungen
Teledata	0	<input type="text" value="8"/>

Hilfe Abbrechen Zurück OK & Weiter

[OK & Weiter]

# Sonderrufnummern


Soll das Routing der Sonderrufnummern nicht über den Provider erfolgen muss dies hier geändert werden.

Sonderrufnummer	Gewählte Ziffern	Wählen über Provider
1	0C112	Teledata
2	0C110	Teledata
3	0C0137Z	Teledata
4	0C0138Z	Teledata
5	0C0900Z	Teledata
6	0C118Z	Teledata
7	0C116Z	Teledata
8	0C115	Teledata
9	0C010Z	Teledata
10		Teledata
11		Teledata
12		Teledata
13		Teledata
14		Teledata
15		Teledata

[OK & Weiter]

Provider	Teilnehmer	Aktiviert
Teledata	registriert	00497541959790

[OK & Weiter]



[OK & Weiter]

Assistenten bis zum Ende durchklicken.



# Konfiguration der Durchwahlnummern

Bei der hier gewählten Konfiguration (Standortdaten sind komplett ausgefüllt) wird Nebenstellennummer im Feld DuWa als Durchwahl eingetragen.

Rufnr	DuWa	Vorname	Nachname	Anzeige	Typ	Clip/Lin	Aktiv	Fax Rufnr	Fax DuWa
Suche:									
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11 →	11	-	-	-	System Client	-	✓	13	13
12 →	12	-	-	-	System Client	-	-	-	-
- →	-	-	-	-	System Client	-	-	-	-
- →	-	-	-	-	System Client	-	-	-	-
31 →	31	Mediatrix	1	1, Mediatrix	SIP Client	-	✓	-	-
32 →	32	Mediatrix	2	2, Mediatrix	SIP Client	-	-	-	-

## Bekannte Einschränkungen

Teledata hat keinen Einfluss auf die Übertragung von DTMF Zeichen auf dem SIP-Trunk. Die Übertragung nach RFC2833 (telephone-events) ist daher vom Kommunikationspartner abhängig.

**Aus diesem Grund ist UC Suite mit Teledata nicht freigegeben.**