

# OpenScape Business

## How to: Konfiguration PhoneVoice Sip Trunk

---

## Inhaltsverzeichnis

Konfigurationsdaten.....	3
Einrichtung Wizard .....	3
Internet Telefonie.....	3

## Table of History

Datum	Version	Änderungen
18.05.2018	1.0	Version 1
10.09.2024	1.1	redaktionelle Änderungen

**Hinweis:** Die Basis für dieses Dokument ist die zum Zeitpunkt der Zertifizierung aktuelle OpenScape Business. Da die OpenScape Business ständig weiterentwickelt wird, können sich künftig Eingabemasken und Oberflächen als auch die Anforderungen ändern. Die hier beschriebenen Einstellungen und Eingaben gelten dann sinngemäß.

## Konfigurationsdaten

PhoneVoice übermittelt die Zugangsdaten der SIP Trunks in zwei Schreiben:

### 1. Zugangsdaten (per Mail)

**Trunkname** (z.B. 68981vc01)  
**Anzahl der Gespräche** (10 Leitungen im Standard)  
**Rufnummern im nationalen Format** (z.B. 0231 997756xxx)

### 2. Password (per Brief)

Die in diesen Schreiben übermittelten Daten werden in der im Folgenden beschriebenen Einrichtung verwendet.

## Einrichtung Wizard

### Internet Telefonie

Öffnen Sie „Zentrale Telefonie – Internet Telefonie“



Bild 1

Auf der ersten Seite werden die “Standortdaten” eingegeben.



Bild 2

Klicken Sie [OK & Weiter]

## Provider-Konfiguration und -Aktivierung für Internet-Telefonie

Keine Telefonie über Internet: -> deaktivieren

Länderspezifische Ansicht: **Deutschland** und **PhoneVoice** auswählen.



Bild 3

Provider aktivieren und auf **[Bearbeiten]** klicken.

Die folgende Seite zeigt die Serverdaten. Hier sind keine Eingaben notwendig




Bild 4

Klicken Sie **[OK & Weiter]**

Im folgenden Dialog werden die Zugangsdaten eingegeben.




Bild 5

Klicken Sie nun auf **[Hinzufügen]**.

Im folgenden Dialog werden die Zugangsdaten eingegeben.

Auf dieser Seite werden die von PhoneVoice übermittelten Daten eingegeben.

<b>Internet-Telefonie-Teilnehmer</b>	Trunkname aus der Mail
<b>Autorisierungsname</b>	Trunkname aus der Mail
<b>Kennwort</b>	Passwort aus dem Passwort Brief
<b>Standard-Rufnummer:</b>	Hier wird in der Regel die Rufnummer der Abfragestelle eingetragen. Es ist eine Rufnummer aus dem zugewiesenen Rufnummernbereich mit Vorwahl (z.B. 0231997756xxx) einzutragen

Bild 6

Daten eingeben und danach [OK & Weiter] klicken.

Bild 7

Klicken Sie [OK & Weiter]

Bild 8

Klicken Sie [OK & Weiter]

Sie gelangen jetzt wieder auf die Seite in Bild 3.

Klicken Sie [OK & Weiter]

Im nächsten Schritt wird die Anzahl der gleichzeitigen Gespräche zum Provider festgelegt. Basierend auf der in der Internet Konfiguration eingegebenen Bandbreite (im Beispiel 2 Mbit/s) wird vom System ein Maximalwert vorgeschlagen.

PhoneVoice vergibt die Leitungen in 10er Schritten. Dies ist ggf. mit der Anzahl der erworbenen OpenScape Business Lizenzen abzugleichen.




Bild 9

Klicken Sie [OK & Weiter]

Sonderrufnummern

Im nächsten Schritt wird das Routing für Sonderrufnummern festgelegt. Wenn Sonderrufnummern nicht über die ITSP Richtung geroutet werden sollen ist das entsprechend zu ändern.




Bild 10

Klicken Sie [OK & Weiter]

anschließend wird die Statusseite angezeigt:




Bild 11

Klicken Sie [OK & Weiter]

Auf der folgenden Seite wird die Richtung für die Standardamtsbelegung




Bild 12

Klicken Sie [OK & Weiter]




Bild 14

Klicken Sie [OK & Weiter]




Bild 14

Anschließend auf Beenden



Bei Rückfragen oder Hilfe zu PhoneVoice :

<http://www.phonevoice.de/>

oder



Gerne zur Verfügung

## DER UNIVERSELLE SIP-TRUNK **myVoice Connect**

